

### 様々なOSのデバイスに対応



1つのヘッドセット(有線/無線対応) をオーディオスイッチに接続し、 Windows、macOS、Chrome対応 のデバイスで使用できます。

## 生産性を高めるプロ仕様の スクトップ環境を実現



同じヘッドセットを接続したまま、PC でミーティングを行ったり、スマート フォンから音楽を聴いたりすることが できます。素早く音源のデバイスを切 り替えられます。

# 音源デバイスを素早く切り替えられるテクノロジー



83mm x 53mm x 27mm

音源となるデバイスにボタン操作だけ で素早く切り替えることができます。 デバイスは有線接続×1、Bluetooth 接続×2で最大3デバイスまで接続す ることができます。

# 簡単にボタン操作により音源を 切り替えられる設計



デバイスの接続方式により、各デバイス のボタンで音源を切り替えることがで き、接続されているデバイスのボタン はLEDライトで表示されます。

### ミュートボタンと音量コントロールボタン付



メガミュートボタンが付いているので、 会議中などにミュートにしたい場合は 即座にミュート状態にできます。 (ミュート状態の時はミュートボタンが 赤く点灯します。)

### 電源はUSB接続でとることが可能



電源はPC等から電源パススルーで取 ることができます。USB接続用のケー ブル付属です。(USB-A to USB-C)

#### スペック表

製品名 ユニバーサル3-in-1オーディオヘッドセットスイッチ 型番 K83300JP

JAN 4995364272353

保証期間 2年

生産国 中国

パッケージサイズ リテールパッケージ入 130 mm x 42 mm x 113 mm 225g

マスターカートンサイズ

220 mm x 132 mm x 135 mm 1.2kg ケース入り数:5

接続方式:3.5mmオーディオジャック、USB-AまたはBluetooth接続 対応オーディオチャネル:ステレオLR

85g

対応OS: Windows 10以降および macOS11以降、Chrome OS Plug & Play:ソフトウェアのインストールの必要なし

#### -ディオ音源(接続デバイス)

チャネル1:1 x USB-C(ノートPC、PC、MacBook等)オーディオスイッチへの電源供給 チャネル2:2 x Bluetooth (PC、スマートフォン、タブレット等) \*Bluetooth接続を行ったデバイスは記憶しますが、それぞれのチャネルに1デバイスのみ接続します。